HASWING®

Руководство пользователя

Cayman B 55lbs GPS

50736-55LBS/GPS

ozero.ua

Владельцу мотора

Владельцу мотора

Благодарим за выбор лодочного электромотора Haswing. Он является портативным устройством, имеет превосходную производительность и не загрязняет окружающую среду. Получайте удовольствие от использования лодочного электромотора Haswing.

Это руководство пользователя содержит информацию по правильной установке, эксплуатации и техническому обслуживанию мотора. Обязательно внимательно прочитайте и изучите руководство пользователя перед использованием мотора. Если у вас есть какие-либо вопросы по эксплуатации или техобслуживанию вашего лодочного электромотора, обратитесь в службу поддержки клиентов Haswing.

Мы приветствуем любые предложения по улучшению нашего продукта.

Чтобы избежать опасности и получить отличную производительность мотора, специальные знаки приведены в руководстве пользователя и на изделии.

警告 WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Несоблюдение инструкций может привести к серьезным травмам или смерти.

注意 CAUTION ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Необходимо предпринять специальные меры, чтобы избежать повреждения мотора.

注 NOTE ПРИМЕЧАНИЕ! Информация, которая упрощает и ускоряет процедуры.

ozero.ua

Содержание

Содержание

Содержание……1

Характеристика продукта……...2

Перед началом эксплуатации……..3

Установка

Установка гребного винта……..…4

Пожалуйста, прочитайте эту страницу перед установкой

Установка подъемной рукоятки и киля……..……5

Установка лодочного электромотора……..……6

Пожалуйста, прочитайте эту страницу перед установкой

Подключение аккумулятора…..……6

Пожалуйста, прочитайте эту страницу перед установкой

Как работать с мотором……7-10

Звуковые сигналы……..……10

Устранение неисправностей……...11

Техническое обслуживание……12

Схема электропроводки……12

Упаковочный лист 50736……..……13

ozero.ua

Характеристика продукта



Мы оставляем за собой право изменять детали без уведомления

ozero.ua

Перед началом эксплуатации



Используйте аккумулятор глубокого заряда-разряда для вашего мотора. Неправильное использование аккумулятора повредит мотор.

Погодные условия

Убедитесь, что аккумулятор отключен, когда лодка на берегу. Необходимо постоянно использовать личный спасательный жилет. Выберите хорошую погоду для активного отдыха на воде.

Выключите мотор для снижения скорости лодки. Наклоните мотор для предотвращения удара на мелководье. Обратите внимание на пловцов и окружающие условия при эксплуатации мотора.

Удалите с гребного винта посторонние предметы и обмойте мотор, особенно после использования в соленой воде.


Обратите внимание на
подводные условия

注意
CAUTION

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

IP63 общий уровень водонепроницаемости.
IP68 уровень водонепроницаемости для мотора.


Очистка мотора

ozero.ua

Установка

1.Установка гребного винта

Установите направляющий штырь в отверстие вала и выровняйте его с гребным винтом (направляющий штырь и крестообразный желоб гребного винта должны выровняться по горизонтали). После установки гребного винта установите анодную защиту, шайбу из нержавеющей стали и гайку в вал (рис.1).

注 NOTE ПРИМЕЧАНИЕ!

Крестообразные желобы (2 желоба) позволяют пользователю заново собрать гребной винт в случае износа одного желоба.

Рис. 1



2. Удерживайте гребной винт, чтобы он не вращался, и используйте гаечный ключ, чтобы затянуть гайку гребного винта (рис. 2).

注 NOTE ПРИМЕЧАНИЕ!

Используйте поставляемый гаечный ключ или ключ 7 мм для установки. (Использование несоответствующих инструментов может привести к повреждению мотора).

注意 CAUTION ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Затяните гайку на 1/4 оборота (30 дюймов) до упора. Перетяжка гайки может повредить гребной винт.

Рис. 2

ozero.ua

Установка

Установка подъемной рукоятки и киля

警告 WARNING Перед установкой аксессуаров убедитесь, что мотор отключен от аккумулятора.



1.Установите подъемную рукоятку на коробке передач, закрепите ее четырьмя шурупами (рисунок 3).
2.Установите киль на моторе. Закрепите его двумя шурупами (рисунок 4).

ozero.ua

Установка

3.Установка лодочного электромотора

警告 WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Убедитесь, что аккумулятор отключен от мотора при монтаже, демонтаже или в период пребывания на суше. Установите мотор на передней части лодки, затяните винтами для крепления на носовой части и резиновыми шайбами (рисунок 5).

Рис. 5



4.Подключение аккумулятора

Выберите аккумулятор, совместимый с вашим мотором. Пожалуйста, используйте аккумулятор глубокого заряда-разряда для вашего мотора. Неправильное использование аккумулятора может привести к повреждению мотора. Подключение аккумулятора: подключите красный кабель мотора (+) к положительной клемме аккумулятора (+), черный кабель (-) к отрицательной клемме (-) и закрепите аккумулятор (рис.6). Храните аккумулятор в проветриваемом помещении.

Рис.6

ozero.ua

Как работать с мотором

1.Разложить и сложить мотор

Разложить мотор
Нажмите на педаль складывания/раскладывания и разложите мотор в воде (рис. 7).

Сложить мотор
Нажмите на педаль складывания/раскладывания, извлеките мотор из воды и сложите его (рис. 7).

警告 WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При поднятии или опускании мотора держите пальцы подальше от всех петель , штырей и всех движущихся частей.

Рис. 7



图.7
figure.7

2.Отрегулировать глубину мотора

警告 WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При регулировании глубины мотора держитесь за вал мотора, не допускайте скольжения мотора. Отрегулируйте глубину мотора, отвинтив и затянув регулятор глубины (рис. 8)

Рис. 8


图.8
figure.8

ozero.ua

3.Пульт дистанционного управления

4.Подключение радиоуправления

Нажмите и удерживайте значок ниже показателя уровня заряда аккумулятора (рис.9), затем нажмите на пульте управления для установки сигнального соединения. «3 звуковых сигнала» означают, что соединение установлено. Отпустите и , сейчас система готова.

Рис.9 Установка соединения

5.Световой сигнал

1.Нажмите кнопку «ON», синий индикатор загорится или начнет мигать, значит пульт дистанционного управления находится в режиме ожидания.
2.Нажмите любую кнопку на контроллере, загорится красный индикатор, значит сигнал отправлен.
3. Нажмите кнопку «OFF», чтобы закрыть пуль дистанционного управления, световой индикатор выключится (рис. 10).
ПРИМЕЧАНИЕ! Если при нажатии кнопки «ON» световой индикатор не включается или горит красным, пожалуйста, зарядите устройство.

Рис.10



ozero.ua

6. Контроль скорости

Нажмите для включения мотора.

Нажмите или для регулирования скорости мотора. Остановите мотор нажатием (рис.11).

Рис. 11



图. 11
figure.11

7. Поворот мотора

Нажмите или для поворота влево или вправо (рис.12).

Рис. 12



图.12
figure.12

8. Максимальная скорость

Нажмите для изменения максимальной скорости. Вернитесь в предыдущие настройки, нажав (рис.13).

Рис. 13



图.13
figure.13

9. Использование стропов

Многофункциональные стропы можно выбрать самостоятельно для вашего комфорта.

Рис. 14

10. Способ зарядки пульта управления

ozero.ua

Как работать с мотором и звуковые сигналы

1.Вытяните пробку для защиты от воды, подключите USB-кабель для зарядки, красный световой индикатор указывает на зарядку, зеленый световой индикатор указывает, что зарядка завершена, если индикатор не светится, это означает, что зарядка не происходит, замените источник зарядки или зарядите от мобильного источника.
2.Пульт дистанционного управления можно использовать непрерывно в течение примерно 48 часов, поэтому рекомендуется применять мобильный источник зарядки при длительной работе! (рис.15).

Рис. 15

注 NOTE Примечание!

Чтобы аккумулятор работал наилучшим образом, если пульт управления не используется в течение длительного времени, пожалуйста, зарядите пульт и делайте это один раз в три месяца.

11. Показатель уровня заряда аккумулятора

Мотор имеет показатель уровня заряда аккумулятора. «Максимальный световой индикатор» указывает на состояние полного заряда. Индикатор гаснет, когда уровень зарядки снижается. Пожалуйста, зарядите аккумулятор, когда световой индикатор снизится до последнего уровня (20% от мощности аккумулятора) (рисунок.16).

Рис. 16



Звуковой сигнал	Состояние
1 звуковой сигнал	Получен сигнал о начале работы
2 звуковых сигнала	Остановка работы или возврат в оригинальные установки
3 звуковых сигнала	Соединение с пультом управления установлено
5 звуковых сигналов	Система готова
Непрерывный звуковой сигнал	Предупреждение о низком заряде аккумулятора
Непрерывный длительный звуковой сигнал	Защита от перегрузки

ТАБЛИЦА ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

Установка соединения с пультом управления

Нажмите кнопку POWER ON на пульте управления, затем одновременно нажимайте кнопку PAIRING на пульте управления и на лодочном моторе в течение 3 секунд или 3 звуковых сигналов.

*Обо всех неисправностях, не указанных выше, пожалуйста, сообщите в центр по работе с клиентами Haswing.

ozero.ua

Устранение неисправностей

1.Мотор не работает или заряд отсутствует.

Убедитесь, что кабель мотора подключен правильно. Проверьте зажимы кабеля на чистоту и отсутствие коррозии.
Убедитесь, что аккумулятор заряжен. Пожалуйста, зарядите его, если он разряжен. Убедитесь, что в гребном винте нет лески или сорняков. Пожалуйста, отсоедините и очистите гребной винт, если в винт попали загрязнения. (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: убедитесь, что мотор отключен от аккумулятора).
Убедитесь, что направляющий штырь гребного винта в хорошем состоянии.

2.Вибрация мотора

Убедитесь, что гребной винт установлен правильно.
Осмотрите гребной винт и направляющий штырь, при необходимости замените их. Отсоедините кабель аккумулятора и осмотрите его, повернув гребной винт вручную, мотор должен свободно вращаться с небольшим магнитным сопротивлением. Внутреннее повреждение может возникнуть, если мотор заблокирован или засорен. Прекратите использовать его и обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

3.Указание на неисправность в работе

«Непрерывный звуковой сигнал» указывает на перегрузку выходной мощности. Пожалуйста, убедитесь, что общий вес лодки не дает перегрузку или что в гребном винте нет лески или сорняков, отсоедините и очистите гребной винт, если есть загрязнения, попавшие внутрь винта.
Когда зарядка аккумулятора низкая, мотор автоматически отключается, чтобы продлить срок службы аккумулятора, издает при этом «непрерывный звуковой сигнал». Пожалуйста, замените аккумулятор.

ozero.ua

Техническое обслуживание

1.Тщательно промойте и очистите мотор и гребной винт после использования в соответствии с руководством пользователя, поверхностная коррозия или повреждения мотора, вызванные неправильным использованием, не покрываются гарантией. (См. стр. 2).
2.После каждого использования очищайте все загрязнения на или внутри гребного винта. (См. стр. 3 «Очистка мотора»).
3.Регулярно наносите смазку на поворотные детали и используйте надлежащий инструмент для закрепления деталей.
4.Наносите средство защиты от коррозии на кабель и клеммы аккумулятора после каждого применения.
5.Храните мотор в хорошо вентилируемом сухом месте.
6.Во избежание рисков не используйте мотор в трудной для плавания воде.
7.Не ударяйте мотор и не кладите тяжести на мотор . Этот мотор предназначен только для активного отдыха. Непрерывная транспортировка мотора на большие расстояния не допустима.

Схема электропроводки

1) Соединитель

2) Устройство, издающее звуковой сигнал

ozero.ua

Упаковочный лист

50736 Упаковочный лист

50736主机 ЛОДОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОМОТОРЫ	ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 1 шт.		СТРОПЫ 1 шт.	USB ПОРТ ЗАРЯДКИ 1 шт.
	说明书 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 1 шт.		螺旋桨 ГРЕБНОЙ ВИНТ 1 шт.	阳极片 АНОДНАЯ ЗАЩИТА 2 шт.
Шайба диам.18х диам.8.2х1 2 шт.	M8螺母 Гайка М8 2 шт.	Направляющий штырь 2 шт.	Гаечный ключ гребного винта 1 шт.	Киль мотора 1 шт.
Шурупы PM4x14 2 шт.	M4 螺母 Гайки М4 2 шт.	Шурупы КМ5х15 4 шт.	提手 Рукоятка 1 шт.	M6 螺母 Гайки М6 6 шт.
Шурупы ТМ6х60 6 шт.	Шкив диам.20х диам.6.5х1 6 шт.	电机防滑轮 Шкив 6 шт.		

ozero.ua

Гарантийный срок эксплуатации 3 года

Информация о дате начала гарантийного срока эксплуатации:
ФИО покупателя _____
ДАТА приобретения _____
НАЗВАНИЕ дилера _____
ТЕЛЕФОН дилера _____

ПЕЧАТЬ и/или подпись
ДИЛЕРА _____

雅 太 电 器 有 限 公 司
Yatai Electric Appliances Co.,Ltd.
地址：中国广东省中山市三乡镇南龙工业区新龙街四号
Add:No.4 Xinlong St.Nanlong Industrial Park,
Sanxiang, zhongshan,guangdong Province,China.
邮编/Postcode:528463
电话/Tel:+86 760 86692666
传真/Fax:+86 760 86692996
WWW.HASWING.COM

Printed in China
适用于：50736-V00
Suitable **for:** 50736-V00

ozero.ua